


单相整流桥

Single Phase Bridge Rectifiers

E310749



型号 TYPE	电气特性Electrical Characteristics							封装外形 Package Style	外形图 Outlines
	I _{FAV}	V _R =V _{RRM}	I _{FSM}	I _R at V _R =V _{RRM}		V _{Fmax} at I _{FM}			
				25°C	125°C				
	A	V	A	μA	μA	V	A		
GBJ1502 ~ GBJ1516	15	200 ~ 1600	180	10	500	1.05	7.5	Fig.83 (GBJ)	 Fig.83 (GBJ)
GBJ2002 ~ GBJ2016	20	200 ~ 1600	240	10	600	1.05	10	Fig.83 (GBJ)	
GBJ2502 ~ GBJ2516	25	200 ~ 1600	300	10	800	1.05	12.5	Fig.83 (GBJ)	
GBJ3502 ~ GBJ3516	35	200 ~ 1600	420	15	1000	1.10	17.5	Fig.83 (GBJ)	
S1PDB1502 ~ S1PDB1518	15	200 ~ 1800	300	5	500	1.10	7.5	Fig.57	 Fig.57
S1PDB2502 ~ S1PDB2518	25	200 ~ 1600	350	10	800	1.10	12.5	Fig.57	
S1PDB3502 ~ S1PDB3518	35	200 ~ 1800	400	20	1000	1.10	17.5	Fig.57	
S1PDB4002 ~ S1PDB4018	40	200 ~ 1800	500	30	1000	1.10	20	Fig.57	
S1PDB5002 ~ S1PDB5018	50	200 ~ 1800	600	40	1000	1.10	25	Fig.57	 Fig.27
S1PDB40N02 ~ S1PDB40N18	40	200 ~ 1800	500	30	1000	1.10	20	Fig.27	
S1PDB50N02 ~ S1PDB50N18	50	200 ~ 1800	600	40	1000	1.10	25	Fig.27	
S1PDB40N08S ~ S1PDB40N18S	40	800 ~ 1800	450	200	4	1.25	60	SOT-227	
S1PDB52N08 ~ S1PDB52N18	52	800 ~ 1800	520	300	5	1.25	78	Fig.7	 Fig.7
S1PDB60N08 ~ S1PDB60N18	60	800 ~ 1800	600	500	8	1.25	90	Fig.7	
S1PDB72N08 ~ S1PDB72N18	72	800 ~ 1800	720	800	10	1.25	110	Fig.7	
S1PDB100N08 ~ S1PDB100N18	100	800 ~ 1800	1000	800	11	1.25	150	Fig.8	
S1PDB122N08 ~ S1PDB122N18	122	800 ~ 1800	1200	800	12	1.25	180	Fig.8	 Fig. 8
S1PDB174N08 ~ S1PDB174N18	174	800 ~ 1800	1700	1000	15	1.25	260	Fig.8	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саянск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sirectifier.nt-rt.ru/> || sfx@nt-rt.ru